

Zubehör für Magnetventile :

Kleine Magnetspule (Maße : 10,2 mm Innendurchmesser; 30 mm lang; 22 bzw. 28 mm breit) :

Bestellnummer	Spannung/Einschaltd. Volt -- %ED	Strom Ampere	Widerstd Ohm	Leistung Watt	Masse Gramm	Bemerkungen
76-3781	12 VDC - 50 % ED	1,26	9,5	15,1	51	
76-4125	21 VDC - 50 % ED	0,75	28	15,8	49	
76-2583	24 VDC - 50 % ED	0,63	38	15,1	51	
76-4338	24 VDC - 100%ED	0,52	46	12,5	48	Magnetkraft um 25 % reduziert
76-2584	110VDC - 50 % ED	0,10	1090	11,1	48	
76-2584	220VAC - 50 % ED	0,17	1090	38 VA	48	ohne Durchfl. brummt der Magnet
76-4339	180VDC - 50 % ED	0,09	2100	15,4	48	L.-Dose mit Gleichr. B.:Nr.:4340
76-4864	24 VDC - 75 % ED	0,55	46	13	54	mit Kabel, 500 mm lang

Zubehör für die kleinen Magnetspulen:

76-2192	kleine Leitungsdose	19g	Maße: 21 x 31 x 30 PG 9			
76-4340	kl. Leitungsdose m.Gleichrichter	20g	Maße: 21 x 31 x 30 PG 9 für 220 VAC, für Magnetsp. 76-4339			
78-3586	kleine Steckerflachdichtung	1,6g	Maße: 21 x 31 x 1,5 bei 76-2192 oder 76-4340 inclusive			

Große Magnetspule (Maße : 10,3 mm Innendurchmesser; 30mm lang; 30 bzw. 38 mm breit) :

Bestellnummer	Spannung/Einschaltd. Volt -- %ED	Strom Ampere	Widerstd Ohm	Leistung Watt	Masse Gramm	Bemerkungen
76-4947	12VDC - 75 % ED	1,26	9,5	15,1	103	
76-4799	12VDC -100% ED	0,98	12,2	11,8	103	
76-4948	24VDC - 75 % ED	0,63	38	15,1	99	
76-4735	24VDC -100% ED	0,52	46	12,5	102	
76-5039	48VDC - 75 % ED	0,315	152	15,1	100	
76-4800	105VDC - 75 % ED	0,146	720	15,3	95	L.-Dose mit Gleichr.Nr.:76-4895
76-4736	200VDC - 75 % ED	0,077	2600	15,4	93	L.-Dose mit Gleichr. Nr.:76-4341
76-4965	200VDC -100% ED	0,059	3400	11,8	93	L.-Dose mit Gleichr. Nr.:76-4341

Zubehör für die großen Magnetspulen:

76-3799	große Leitungsdose	23 g	Maße: 28x28x28 PG9 für alle großen Magnetspulen			
76-4341	gr.Leitungsdose m.Gleichrichter	26 g	Maße: 28x28x35 PG9 für Magnetsp. 76-4736 max. 220VAC			
76-4895	gr.Leitungsdose m.Gleichrichter	26 g	Maße: 28x28x35 PG9 für Magnetsp. 76-4800 max. 115VAC			
78-2748	große Steckerflachdichtung	2 g	Maße: 28x28 x1,5 bei gr.Leitungsdose:inclusive			

Maßtabelle:

Maße:	d	A	B	C	D	E	F
Kleine Magnetspule / Leitungsdose	10,2	22	30	11	17	21	34
Große Magnetspule / Leitungsdose	10,3	30	30	15	23,2	16,5	34

Maßbild:

